

# Rozšířené nastavení bezdrátového pohybového PIR detektoru

## iGET SECURITY P1

Nastavení se provádí po otevření PIR detektoru na základní desce detektoru pomocí zasunutí propojovacího mostu na dané PINy dle požadovaného nastavení.

**1) Vypnutí LED diody (označení "LED")** - při spojeném pinu 1 a 2 je zapnutá, při 2 a 3 je LED dioda vypnutá.

**2) Nastavení dosahu detekční zóny (označení "SELECT RX")** - jde o piny 1 až 4 v blízkosti zapínacího tlačítka On/Off, při spojeném pinu:

- 1 a 2 je dosah 1,5m,
- 2 a 3 je dosah 3,3m,
- 3 a 4 je dosah 4,7m.

**3) Jak často má být detektor aktivní (označení "Timer")**

- jak často detektor sepne pohyb, pokud zaznamená pohyb, vyšle signál, poté čeká tuto zvoleno dobu, než bude znovu aktivní a vyhledávat pohyb, při spojeném pinu:

- 1 a 2 je časovač 5 vteřin,
- 2 a 3 je časovač 50 vteřin,
- bez pinu je časovač 5 minut.