# Upgrade Androidu u tabletů iGET N7D, N7E

## **UPOZORNĚNÍ:**

Provedením upgradu dojde ke smazání původního nastavení a dat v tabletu. Upgrade provádíte na vlastní zodpovědnost.

Vždy mějte připojený tablet do elektrické sítě.

Upgrade lze provádět pouze v počítači s Windows XP a Windows 7!

V ostatních OS nemusí být nalezeny ovladače upgradovacím programem.

### POSTUP UPGRADE:

- 1) Stáhněte si Android z webu <u>www.iget.eu</u> a rozbalte v PC.
- 2) Stáhněte si aktualizační aplikaci PhoenixSuitPacket v1.0.6 z webu <u>www.iget.eu</u> a rozbalte v PC.
- 3) Spusťte rozbalený soubor **PhoenixSuitPacket\_v1.0.6** a postupujte následovně:
- Stiskněte označené tlačítko(F) viz. obr.:

PhoenixSuit	Ŋ
欢迎使用 PhoenixSuit 安装向导	
选择是否要修复或删除 PhoenixSuit。	-
● 修复 PhoenixSuit(图) ● 刪除 PhoenixSuit(M)	
取消(	Þ

Poté se zobrazí žádost o instalaci ovladačů, stisknětě Další nebo Next viz. obr.:



Po instalaci ovladačů se zobrazí potvrzení o dokončení, stiskněte **Dokončit** nebo Finish:

Device Driver Installation Wiza	rd				
	Completing the De Installation Wizard	vice Driver 1			
	The drivers were successfully in	stalled on this computer.			
You can now connect your device to this computer, if your device came with instructions, please read them first.					
	Driver Name	Status			
	<ul> <li>✓ Android (WUDFRd) WP</li> <li>✓ Google, Inc. (WinUSB)</li> </ul>	Ready to use Ready to use			
	< <u>Z</u> pět	Dokončit gomo			

Poté se zobrazí dokončení instalace PhoenixSuitPacket, viz. obr., potvrďte stiskem tlačítka (C):

B PhoenixSuit					×
安装完成					
已成功安装 PhoenixSuit。					
单击"关闭"退出。					
	取演	<b>i</b>	<上→±®	关闭	()

4) Nyní spusťte program **PhoenixSuit**, ikona bude na ploše.



5) Nyní klikněte na ikonu Firmware, a poté na na Image, nyní vyberte soubor pro aktualizaci:



6) Nyní je nutné připojit tablet. Postup připojení typu N7D a N7E se liší, dejte prosím pozor, jaký máte typ a jaká následující část manuálu je mu určena. Pokud máte tablet iGET N7D pokračujte bodem 7) a pokud tablet iGET N7E tak bodem 8).

## 7) <u>Připojení tabletu iGET N7D a upgrade firmware</u>

- tablet připojte k napájení,
- pokud se zapne, vypněte jej dlouhým držením tlačítka **Power**
- připojte kabel microUSB-USB a propojte tak PC a tablet
- tablet zapněte, chvíli vyčkejte než se zobrazí informace o tabletu viz.obr. níže. Pokud se detekce tabletu nezobrazí, stiskněte tlačítko reset na zadní straně tabletu, a postup opakujte.

Phoenix Suit A Convinced Firmware T	Tool Home	<b>U</b> Firmware	Apk	News	<u>? - x</u>
	Mo Firmware vers Compile o Android vers Chip T Kernel vers	ddel: wing-hh7060 sion: wing_hh7060 date: Střední Evro sion: 4.2.2 ype: wing sion: Linux version (prerelease) 2012.02) ) #	come to the DA20 pa (běžný čas) n 3.4.39 (song( (crosstool-NG 114 SMP PREI	Phoenix Suit Too 2 JDQ39 20130916 1 2013-9-16 11:40:53 @ubuntu6) (gcc versi linaro-1.13.1-2012.0/ EMPT Tue Oct 8 18:	on 4.6.3 20120201 2-20120222 - Linaro GCC 27:57 CST 2013
Device Conne	ected P	lease Enjoy the F	PhoenixSuit To	ol	
Device Connected					Phoenix Suit V1.0.6

### Nyní klikněte na ikonu Firmware a stiskněte Upgrade:

$\odot$	PhoenixSuit A Convinced Firmware Tool	Home	<b>J</b> Firmware	Apk	News	C	<u>? - x</u>
	C:\_FW_EAGE		N7D_706DA20_i	GET_hc_800x	480_gsl1680DE	Image	
	Caution: Pl Do not Unp	lease Check blug Device o	the Device Powe luring the Upgrad	er Before Upgra e Procedure.	ade.		
Device Connec	cted					Phoe	nix Suit V1.0.6

Zobrazí se dotaz zdali chcete provést upgrade, potvrďte Yes nebo Ano, viz. obr.:



Poté se zobrazí další výzva zdali má bý jednotka formátována, potvrďte Yes nebo Ano, viz. obr.:

PhoenixSuit A convinced Firmware Too PhoenixSuit PhoenixSuit PhoenixSuit PhoenixSuit Select Yes, Select Yes, Select Yes,	Home Library Firmware	Apk Apk g, please back u de.	News	( <b>?</b> )- ×
	Yes		ea)	
Caution: Do not U Begin to Upgrade Firmware to Device	Please Check the Device Po nplug Device during the Upg	ower Before Upgra rade Procedure.	ade.	Phoenix Suit V1.0.6

Průběh aktualizace:



Po dokončení aktualizace se zobrazí potvrzení, stiskněte OK, viz.obr.:



Poté se tablet automaticky restartuje a již naběhne do nového Androidu. **Pozor!** Prvotní naběhnutí po aktualizaci trvá i několik minut.

### 8) Připojení tabletu iGET N7E a upgrade firmware

- tablet nepřipojujte k napájení,
- pokud je zapnutý, vypněte jej dlouhým držením tlačítka **Power**
- nyní držte tlačítko Volume (V-) na tabletu a připojte kabel microUSB-USB a propojte tak PC a tablet, poté ihned začněte neustále krátkými stisky tlačit na tlačítko Power až do doby než se zobrazí viz. obr. níže. Poté můžete všechna tlačítka pustit a klikněte na Ano nebo Yes:

Phoenix Suit A Convinced Firmware Tool	LiveSuit Tips: Does mandatory format Forced format will lead to fill Select Yes, enter the format of Select No, enter the normat	Apk Apk t? upgrade mode. (p upgrade mode. (p	Recommended)	rt files!
Caution: Ple Do not Unpl Begin to Upgrade Firmware to Device	ease Check the Device Pow lug Device during the Upgrad	er Before Upgra le Procedure.	ide.	Phoenix Suit V1.0.6

Poté se zobrazí další dotaz , potvrďte Ano nebo Yes:

Phoenix Suit A convinced Firmware To	LiveSuit Tips: are you sure to force for Select Yes, enter the format upgrade may takes so	Apk Apk mat? upgrade mode. upgrade mode. upgrade mode.	News	<b>?</b> – ×
Caution: Do not U Begin to Upgrade Firmware to Device	Please Check the Device Por Jnplug Device during the Upgra	ver Before Upgra de Procedure.	ade.	Phoenix Suit V1.0.6

Průběh upgrade:



Dokončení upgrade, stiskněte OK:

Caution: Please Check the Device Power Before Upgrade.	C.FW	NoenixSuit Upgrade Firmware :	Apk Succeed	News	Image	
Control onpug bence during the opgrade Procedure.	Caution: Do not U	Please Check the Device Po nplug Device during the Upgr	wer Before Upgrad ade Procedure.	de.		

Poté se tablet automaticky restartuje a již naběhne do nového Androidu. **Pozor!** Prvotní naběhnutí po aktualizaci trvá i několik minut.